



Spesifikasjoner Philips LED Sikkerhet  
Ledinaire WL055V Hvit 8W 600lm - 830  
Varm Hvit | 374x150mm -  
Nødbelysning 3H



[Se produkt](#)

## Product Details

EOC8

96774199

## Generell

Artikkelnr.

238238

EAN

8718699967741

Produsentkode

96774199

Merke

Philips

Produsent navn

WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH

Lampedirekte All-In-Garanti

3 år

Gjennomsnittlig Levetid (time)

50000

## Teknisk informasjon

Teknologi

LED Integrert

Wattstyrke

8W

Volt (V)

220-240

Dimbar

Nei, ikke dimbar

Fargekode

830 Varmt Hvitt

Lysfarge (Kelvin)

3000 Varmt Hvitt

Fargegjengivelse (Ra)

80-89 - God fargegjengivelse

Lys Farge

Hvit

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Fargeinnstilling  | Enkel farge       |
| Lysfluks (Lumen)  | 600lm             |
| Lysutbytte (Lm/W) | 75                |
| Optisk Deksel     | PC (Polykarbonat) |
| Effektfaktor      | >0.90             |
| Produkttype       | LED skottlampe    |

## Armatur informasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering      |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt, 5-polet] |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule                |
| Driftstemperatur          | -20 til +35                   |
| Farge på Armaturet        | Hvit                          |
| Materiale                 | Polykarbonat                  |
| Farge på deksel           | Hvit                          |
| Nødbelysning              | 3 timer                       |
| Product Serie             | WL055V                        |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 374 |
| Bredde (mm) | 150 |
| Høyde (mm)  | 82  |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

### Sensor Information

Type Sensor



Enkle og effektive LED-løsninger



Skreddersydd tilbud

Opptil 7 års garanti på LED-produkter

Ingen sensor



Enkel returprosess